

10096402XX

## Licence multi-module VoIP



### Description

- ✓ Permet d'étendre la capacité de ligne des serveurs AlphaCom Vingtor-Stentofon en utilisant de multiples modules
- ✓ Conçue pour apporter des solutions de Communication Cruciale sur IP (CCoIP®)
- ✓ Jusqu'à 4 modules peuvent fonctionner ensemble
- ✓ Support en mode redondant
- ✓ Installation très facile
- ✓ Modulaire et rentable

La fonction multi-module de l'AlphaCom Vingtor-Stentofon permet d'augmenter la capacité d'un serveur en ajoutant jusqu'à 4 serveurs pour former un multi-module. Le multi-module agit comme un noeud unique avec intégration complète de toutes les fonctionnalités. Dans une configuration multi-module, un des modules agira en module maître et les autres en tant que modules esclaves. Le serveur multi-module prend en charge le mode de redondance : en cas d'erreur de communication maître-esclave, le module esclave basculera pour travailler comme un serveur individuel et assurer les appels entre les postes directement connectés au module.

Le système est très facile à configurer. Il vous suffit d'entrer l'adresse IP des modules esclaves et de connecter les modules ensemble via un switch IP. Le module maître nécessite une licence, qui est relative à l'identité (adresse MAC) du module maître et ouvre jusqu'à 30 canaux dans chaque module AlphaCom.

## LICENCE ALPHACOM : CODE D'ACTIVATION ET CLÉS DE LICENCE

### Général

Zenitel génère un Code d'Activation de Licence (LAC) pouvant être considéré comme l'article réel. Pour que nous puissions être à même de produire une clé de licence, la LAC doit être enregistrée chez Zenitel avec l'adresse MAC de la carte AMC-IP à laquelle la licence est destinée.

L'enregistrement peut se faire en envoyant un courrier électronique à l'adresse [licensing@zenitel.com](mailto:licensing@zenitel.com). Plusieurs LAC peuvent faire l'objet d'un même enregistrement. Tous les LAC listés accompagnés de leur adresse MAC seront utilisés pour générer une seule clé de licence qui activera toutes les fonctionnalités des licences que vous avez commandées. La clé de licence vous sera adressée par mail. Du fait de la complexité de la clé de licence, nous vous conseillons de l'insérer dans le programme de démarrage avec la fonction copier/coller.

### Service

En cas de remplacement de la carte AMC-IP, toutes les licences resteront activées pendant une courte période, durant laquelle vous devez vous munir d'une nouvelle clé de licence pour la nouvelle carte AMC-IP.

### Licences supplémentaires

Vous pouvez acheter des licences supplémentaires à tout moment. Toutes les nouvelles licences seront ajoutées à celle que vous possédez déjà pour le même matériel. Nous vous fournirons alors une nouvelle clé de licence remplaçant la précédente et couvrant l'intégralité des licences dont vous disposez.

# Spécifications

## GÉNÉRAL

Domaine d'utilisation	Étendre la capacité du serveur AlphaCom Vingtor-Stentofon
Capacité	Jusqu'à 4 AlphaCom dans 1 central multi-module Jusqu'à 552 postes
Fonctionnalités	Supporte toutes les fonctionnalités de l'AlphaCom sauf RCI et RCO en modules esclaves
Codecs	G.722 (7 kHz)
Configuration	AlphaPro ou AlphaNet
Connexions	Ethernet 10/100 Mbps entre les modules, Câble de raccordement Ethernet standard avec prise RJ45
Capacité de voix	30 canaux par module
Disponibilité	Basculement automatique au mode de redondance en cas de défaillance
Octroi de licence	Nécessite 1 licence multi-module dans le module maître

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS À L'EXPÉDITION
1009640202	Licence multi-module VoIP - 2 Modules	
1009640203	Licence multi-module VoIP - 3 Modules	
1009640204	Licence multi-module VoIP - 4 Modules	
1009640211	Licence multi-module VoIP, mise à jour + 1 module	