

3006204099

MP-118

Passerelle VoIP 8 lignes FXO

DISCONTINUED

Description

- ✓ Connecte le système AlphaCom XE Vingtor-Stentofon aux systèmes téléphoniques externes tels que les PABX et les réseaux téléphoniques publics
- ✓ Possibilité de partager une passerelle avec plusieurs noeuds AlphaCom XE (nécessite une licence VoIP AlphaNet)
- ✓ Haute qualité audio supportant l'annulation d'écho et la commutation simple par défaut
- ✓ Gestion Web pour faciliter la configuration et l'installation
- ✓ 8 lignes FXO

Spécifications

GÉNÉRAL

Utilisation	Passerelle téléphonique analogique
Interface téléphonique	Déclenchement par boucle FXO
Températures de fonctionnement	De +5°C à +40°C
Températures de stockage	De -25°C à +85°C
Humidité supportée	De 10% à 90% (sans condensation)
Dimensions (LxHxP)	220 x 42 x 172 mm
Alimentation	100 – 240 VAC / 50-60 Hz
Montage	Rack avec un kit de montage en rack optionnel, horizontal sur bureau ou mural
Interface Ethernet	10/100 Mbps, Base-Tx, RJ45
Réseau QoS	DiffServ, TOS
Transport IP	RFP / RTCP par IETF RFC 3550 et 3551
Identification de l'appelant	Bellcore Type 1 & 2, ETSI, BT, NTT et DTMF CID (Brésil, Danemark, Inde, Pays-Bas, Suède)
Signalisation intrabande	DTMF (TIA 464B) Défini par l'utilisateur et tonalité de progression d'appel
Conformité CEM	EN 55022 Classe B, CFR Partie 15 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, VCCI Classe X1 (équivalent à la classe

B)

Normes de sécurité	EN 60950-1 Sécurité des équipements électroniques, UL60950-1 comportant la conformité à la section 6 (protection contre une surtension)
Conformité Télécom	TRR-21, TIA-968
Routage des appels	Deux étapes de numérotation, Recherche de ligne, Sélection de ligne Préfixe
