2340120012

TENIX-3

Convertisseur signal audio mono depuis faible impédance signal élevé vers 0 dB.



Description

Les dispositifs TENIX sont particulièrement utiles pour convertir des signaux audio et combiner les canaux L et R (canal gauche et canal droit d'une radio par exemple) sur une sortie commune isolée. La sortie peut directement être ajustée grâce à des potentiomètres sur chaque signal d'entrée.

La variante TENIX-3 mono dispose seulement d'une face A.

- Convertisseur signal audio mono depuis faible impédance signal élevé vers sortie 0 dB.
- Signaux L et R combinés en un seul signal de sortie
- Possibilité d'ajuster les signaux d'entrée L et R grâce à des potentiomètres séparés
- Isolation galvanique de la sortie par transformateur 1:1
- Connexion entrée par 2 borniers à vis 2,5 mm ou jack RCA
- Connexion sortie par 2 borniers à vis 2,5 mm

Technical Dimensions

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2022-08-26 09:28

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Spécifications

GÉNÉRAL	
Dimensions (LxH)	50 x 109 mm
Montage	Trous de montage circuit imprimé
Boîtier	(circuit imprimé seul)
Entrée (maximum)	7 VAC 20 kHz
Sortie	De volume d'entrée à muet. Ajustement par P1 et P2.
Entrée bornier	2x borniers à vis 2,5 mm et jack RCA femelle
Sortie bornier	1x bornier à vis 2,5 mm
Sortie protégée par fusible	Non
Isolation	Oui : isolation galvanique entrée et sortie
Poids	0,1 kg

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2022-08-26 09:28

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.