



1009950100

LCM

Module de connexion de ligne

Description

- ✓ Connexion externe principalement aux AlphaCom XE20 et XE26, également XE7
- ✓ Supporte 6 cartes de connexion d'abonnés (36 postes ou 72 téléphones analogiques)
- ✓ Fonctionnalité MRBD intégrée supportant 6 sortie de commande à distance
- ✓ Fonctionnalité FBSAR intégrée pour fournir une interface aux systèmes de sonorisation ou radio
- ✓ Possibilité de connecter une carte APC sur une carte de ligne abonné supportant 6 sorties de commande à distance et 6 entrées de programmes audio
- ✓ Montage sur rails DIN

Le module de connexion de ligne (LCM) peut être utilisé pour connecter les serveurs AlphaCom avec des cartes externes (ASLT, ATLB et ATLB-12) selon la combinaison de votre choix. Il est conçu pour fonctionner en premier lieu avec les serveurs AlphaCom XE20 et XE26 parce que l'AlphaCom XE7 dispose d'un panneau de terminaison de ligne pour borniers à vis à l'arrière. L'utilisation de ce module de connexion avec le serveur XE7 peut néanmoins présenter des avantages puisqu'il inclut 6 sorties de relais et une sortie 600 Ohm / 0dBm.

Un module supporte 6 cartes de ligne abonné. Il doit être monté sur rails DIN sur le panneau de terminaison du serveur.

Spécifications

MÉCANIQUE

| | |
|--|---|
| Dimensions (PxHxD) | 67PC x 400 x 85 mm |
| Finitions | PCB monté sur un adaptateur de rail DIN |
| Connecteurs | Borniers à ressort pour les connexions externes |
| Températures de fonctionnement | De 0°C à +35°C |
| Humidité supportée | De 0% à 90% HR |
| Électrique | |
| Fonctionnement | Entrée 24 VDC |
| Équipement externe | Sortie 24 VDC, sans fusible, sortie 24V DC équipée de fusible 1AT |
| Sortie de relais SCD | 24 VDC équipée de fusible 1AT |
| Capacité | |
| ASLT | Maximum 36 lignes d'interphonie |
| ATLB | Maximum 36 lignes téléphoniques |
| ATLB-12 | Maximum 72 lignes téléphoniques |
| RCO | 6 contacts de relais NO ou 24 VDC |
| RCI, uniquement pour les AlphaCom XE20 et XE26 | 6 entrées d'alarme, référencées à 0 V |
| Interface audio | |
| Entrées audio | 6 entrées 600 Ohm / 0 dBm (uniquement pour les AlphaCom XE20 et XE26) |
| Sonorisation / Radio | 1 entrée 600 Ohm / 0 dBm, 1 sortie 600 Ohm / 0 dBm - niveau ajustable |

Used With



AlphaCom XE20

Serveur audio avec qualité de voix HD



AlphaCom XE26

Serveur audio avec qualité de voix HD



AlphaCom XE7

Package with 2 ASLTs