

4000016482

CAR-4TF

Haut-parleur bi-directionnel mural, 4 W



Onboard communication



IP-67

Description

- ✓ Haut-parleur bi-directionnel avec transformateur pour applications dans centres commerciaux, hôtels et centres hospitaliers
- ✓ Idéal pour les systèmes de sonorisation et la musique de fond
- ✓ À utiliser avec un amplificateur de ligne 100 V

Le haut-parleur CAR-4TF est un appareil destiné à une utilisation générale à utiliser avec sur des lignes de 50/100 V. Ce haut-parleur diffuse de l'audio des deux côtés, ce qui le rend parfaitement adapté à une utilisation dans des espaces publics où les messages audio doivent être répartis uniformément.

Spécifications

GÉNÉRAL

Matériau / Couleur	Aluminium / Anodisé
Dimensions (ØxP)	152 x 90 mm
Montage	Support de fixation avec pied
Connecteur	Câble de 1 m
Poids	1,5 kg
Alimentation nominale / maximale	4W / 6W
Niveau de pression acoustique 1 W / 1 m	90 dB
Puissance nominale du niveau de pression acoustique	96 dB
Gamme de fréquence	150-16000 Hz
Directivité (-6dB) 1kHz / 4kHz	360° / 50°
Indice de Protection IP	IP-30