

3005010111

SPA-DARP-16

Lecteur / enregistreur audionumérique



Description

- ✓ 7 messages différents
- ✓ Capacité de mémoire maximale de 960 secondes
- ✓ Panneau avant pour commander l'appareil manuellement
- ✓ Indicateurs LED pour signaler l'état de l'appareil et la sélection des messages
- ✓ 1 Bouton Stop protégé pour mettre fin à un message en cours
- ✓ Entrées de ligne pour microphone et auxiliaires pour l'enregistrement
- ✓ Panneau arrière avec connecteurs pour le contrôle et les commutations à distance
- ✓ Indication des messages par commutation par contact sans potentiel

Spécifications

GÉNÉRAL

Dimensions	19", 1HU
Poids	2,8 kg
Montage	Montage en rack 19" 1 HU

Accessoires



ETC-577B

Microphone dynamique à main haut de gamme



SPA-REM7

Panneau d'écoute à distance, 7 boutons Play et 1 bouton Stop